



## Reflexions-Lichttaster

### TYP FZAM 08P1001/S35L

- Mit Stecker S35L

## Technische Daten

Tastweite Tw	40 mm
Betriebsspannungsbereich	12-30 VDC
Stromverbrauch	≤ 25 mA
max. Schaltstrom	100 mA
Spannungsabfall	≤ 3 VDC
Lichtquelle/Wellenlänge	IR-Diode gepulst / 880 nm
Ansprech- / Abfallzeit	2,5 ms
Ausgang	PNP Hellschaltung
Schaltzustandsanzeige	LED rot
Kurzschlussfest	ja
Verpolungsfest	ja
Arbeitstemperaturbereich	-25 ...+65 °C
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Schutzklasse	IP 65